

1 DEUTA Controls

1.1 BL-201 UP FLEX

1.1.1 BL-201-10-868 UP FLEX



Lichtsteuerung mit den Schnittstellen DALI und EnOcean (EnOcean-DALI-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (unidirektional, nur Empfang). Die Lichtsteuerung wird extern mit 230 V AC Netzspannung versorgt. Das integrierte DALI Netzteil kann bis zu 17 DALI Vorschaltgeräte versorgen. Mit einem zusätzlichen DALI Netzteil können optional bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte betrieben und gesteuert werden. Es wird über die Software BL-PC-FLEX-2 und einen EnOcean USB-Stick drahtlos über Funk konfiguriert.

Die Steuerung ermöglicht dabei die für einen DALI Inbetriebnahme erforderlichen Funktionen wie:

- Adressierung (alle)
- Adressierung (nur neue)
- Adresstausch
- Blinken
- Gruppe zuweisen
- Szenenwerte einstellen

Die Steuerung besitzt u.a. 16 einstellbare Timer mit einer Zeit von 1 s bis zu 23:30 h. Die Funktionen zur Ansteuerung der Leuchten über Taster oder einer dieser 16 Timer sind mindestens wie folgt:

- An
- Aus
- An / Aus
- An / Aus / Dimmen
- Level (0..254, 0 .. 100 %)
- DT8 Farbtemperatur (Wippe A oder B)
- DT8 Farbtemperatur kälter
- DT8 Farbtemperatur wärmer
- Vorrang Level (0..254, 0 .. 100 %) vor Helligkeitsregelung
- Vorrang DT8 Farbtemperatur
- Speichere Szene (1-16)
- Lade Szene (1-16)
- Timer Start / Stop (1-16)
- Bewegungsmelder Start / Stop
- Helligkeitssensor Start / Stop

Anwendung/Typ: Kleinsteuerung Beleuchtung mit DALI und EnOcean
Spannungsversorgung: 230 V AC
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: Senden und Empfang
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz
Funktelegramm, EEP: RPS (Taster)
Gehäuse: PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: In Unterputzdose oder Aufputzdose (kein Metall wegen interner Antenne)
Abmessungen: 51 x 51 x 33 mm
Gewicht: 40 g
Service-Taster: Ja, ohne Funktion
LED: Ja, rot, in der Front, blinkt bei Datenempfang

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: BL-201 UP FLEX

Artikelnr.: 11214

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€