

1
1.1
1.1.1

DEUTA Controls
EnoSense PIR DOT
EnoSense PIR DOT 868 MHz CE



Batteriebetriebener EnOcean Funk-Deckensensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Bewegungserkennung und Lichtmessung in Räumen oder Bereichen.

Ermöglicht die Erfassung von Personen zur Einbindung in die Gebäudeautomation, in Buchungssysteme oder dient zur Auslastungsanalyse.

Mit dem Bewegungsmelder auf Basis eines PIR Sensorelementes kann die Anwesenheit von Personen in Räumen oder Bereichen zuverlässig erkannt werden.

Ebenso misst der Sensor die Helligkeit über den integrierten Lichtsensor.

Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.

Montage mit dem vormontierten Hochlesungsmagneten oder doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten für den Magneten geeigneten Oberfläche möglich.

Der Sensor kann je nach Anwendungsfall sowohl an der Decke als auch an geeigneten Wänden befestigt werden.

Anwendung/Typ: Deckensensor

Sensor: Bewegung (PIR) und Helligkeit (0.. 65.000 lx)

Spannungsversorgung: Batterie CR3032, werksseitig vormontiert

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 240 Sekunden

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW,

Funktelegramm, EEP A5-07-03 (default), A5-07-01, A5-08-01, A5-08-02, A5-08-03

Gehäuse: Somos® Ledo 6060 oder ähnlich, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Temperatureinsatzbereich: 0°..+40 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend

Montage: flach auf metallischem Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Magneten anheften oder mit doppelseitigen Klebeband befestigen

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: EnoSense PIR DOT

Artikelnr.: 12862

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€